

SSS SOFTWARE SPECIAL SERVICE GMBH

Wenn Sie einen USB-Dongle verwenden, sollten Sie eine eingerichtete Umgebungsvariable löschen. Durch Einrichtung der Variable, ist es möglich das der USB-Dongle nicht mehr erkannt wird! Die folgenden Schritte, sind nur bei der parallelen und seriellen Version durchzuführen.

Bitte richten Sie eine Umgebungsvariable mit dem Namen "HL_SEARCH" ein. Als Wert nehmen Sie die Adresse der Schnittstelle, an welcher sich der Dongle befindet (Standardwert "378p" für LPT1). Das kleine "p" steht für parallelen Betrieb, sollten Sie den Dongle seriell betreiben (Standardwert "2F8s") geben Sie den Wert der Schnittstelle und ein kleines "s" ein.

Windows XP, 2000 oder NT 4.0

Unter dem Punkt Systemsteuerung / System / Erweitert / Umgebungsvariablen müssen Sie eine Variable mit dem Namen "HL_SEARCH" und dem Wert Ihrer verwendeten Schnittstelle anlegen. (Beispielwerte sind "378p" für LPT1 und "2F8s" für die erste serielle Schnittstelle)

Windows 98 oder ME

Ergänzen Sie Ihre Autoexec.bat um folgende Zeile und starten Sie Ihren Rechner neu.
Set hl_search = 378p
(Beispielwerte sind "378p" für LPT1 und "2F8s" für die erste serielle Schnittstelle)

Für weitere Fragen steht Ihnen unser Beratungsteam, unter der 09001101769, gerne zur Verfügung.

Vorgehensweise unter Windows Vista, XP, 2000 oder NT 4.0

The screenshots show the following steps:

- Opening the Start menu and navigating to **Systemsteuerung**.
- Opening the **Systemsteuerung** window and clicking on **System**.
- Opening the **Systemeigenschaften** dialog box and selecting the **Erweitert** tab, then clicking on **Umgebungsvariablen**.
- Opening the **Umgebungsvariablen** dialog box, clicking on **Neue Systemvariable**, and entering the name **HL_SEARCH** and the value **378p**.